



## 附件

### 无线磁天线5dBi R-SMA 接插件直型连接器3.6米 - NET

物料号: 1208883

#### 产品特点

- RF磁天线带有不带铁氧体磁芯的直R-SMA接插件连接器
- 适用于SW915以及SW917
- 线缆长度3.6米

#### 图纸



#### 技术参数

##### 频率范围

824 - 960 MHz, 1.8 GHz / 1.9 GHz

##### 阻抗

50  $\Omega$

##### 增益

5 dBi

##### 尺寸

脚踏  $\varnothing$  70 mm, 高度大约 341 mm

##### 连接类型

RG58电缆

##### 线缆长度

3.6 m

##### 连接器

R-SMA (公头)

##### 注释

天线的磁基座必须安装在至少250 x 250 mm的金属板上。

##### 重量

284 g

#### 接收器天线和开关天线的安装



A = 正确位置

B = 适合安装

C = 不宜安装

勘误表和技术变化保留。